



**Kaj Larsen
Communication A/S**

Version

09

4. juni 2021



GT

Produktoversigt

GT- Basis i ét system





- For op til 5000 lejligheder
- Fra op til 480 opgange.
- Fra op til 64 servicestationer.
- For maks. 4 svarstationer pr. Bolig.
- IP kompatibel opsætning og administration/drift
- NFC kompatibel opsætning og administration/ADK
- BUS kabling med 2 ledere for audio og 2 leder for video (parallel ledere eller parsnoede cat5e kabling) (se kablings afstande i doc)






Diverse information gældende for system GT!

1. Dørstationer leveres altid samlet klar til opsætning!
2. Video og audio svarstationer kan mikses i samme installation & bolig.
3. Mulighed for monitorering fra bolig til samtlige dørstationer og separate kameraer tilsluttet individuelle dørstationer direkte, i ét sammenhængende system.
4. GT-1C7W svarstationen har mulighed for viderstilling af dørkald til **App på** mobiltelefoner eller tablets. (*iOS & Android*)
5. Hovedmonitoren GT-2C-L med biledeoptager, kan tilsluttes 3 stk. undermonitører GT-2H-L i samme bolig og har samtaleanlægs funktion, samtidig med mulighed for tilslutning af dogdørstation med eller uden kamera, fra egen indgang.
6. Ringeklokke generelt, kan tilsluttes alle typer svarstationer
7. Teleslynge standard i alle typer video svarstationer samt i audio svarstationen model GT-1D.
8. Dørstationer i modul opbygning, leveres standard i en mat metallic nikkelfarve.
9. Modul opbyggede dørstationer kan leveres med direkte opkaldstryk og som digital løsning. (Se brochurer for muligheder)
10. Navneskilte kan indsættes/forprogrammeres inden levering af dørstationer.
11. Digitale dørstationer er med 3½" farve display og standard udført med rustfri stål front. (messing og aluminium legering efter forespørgsel)
12. Med digitale dørstationer kan beboer søges på 3 måder:
 - a. Direkte med piletaster
 - b. Via bolig nr. på numeriske taster
 - c. Via navn på Alpha numeriske taster som på en mobil tlf.

13. Video døranlæg kan standard udbygges med eksternt kamera.
14. Kodetastatur kan leveres indbygget i dørpaneler. *(Standard inkluderet i GT-DM)*
15. Forberedt for aktivering af lys-automat fra alle svarapparater og dørstationer. *(kræver specielt relæ GT-RY for signal fra dørpanel).*
16. "Doktorkald" (automatisk døråbning i åbningstiden) kan aktiveres fra alle typer svarstationer.
17. Ekstra kontakt udgang i boligens svarstation er for valgfri funktion.
18. Signalenhed der aktiveres ved opkald til bolig kan tilsluttes alle svarapparater.
19. Speciel funktion for bl.a. blinde og hørehæmmede er standard integreret i dørpanel. *(Hjælp til personer med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne)*
20. Servicestationen kan kommunikere med alle boliger og indgange samt opsættes til at modtage og foretage direkte opkald fra/til alle indgange og bolig svarstationer. *(Velegnet til visevært eller reception/vagt funktioner)*
21. Servicestationen kan tilsluttes brand eller paniktryk med selvholdende bryde kontakt funktion for en "Brand major funktion" der vil fungere for fuld styrke, uanset volumen indstilling af bolig-svarstationen.
22. Kontrolenheder som strømforsyninger og BUS - centralenheder kan leveres samlet og kablet i kabinet/skab med DIN-skinne inkl. klemmer for terminering, klar til opsætning/tilslutning.
23. Elevator styreenhed for kørsel kun til aktuel etage er muligt, også hvis flere elevatorer i samme bygning
24. Sol/klimaskærm kan leveres til alle typer dørpaneler.
25. Frembygningsboks m. og u. sol/klimaskærm kan leveres til alle typer dørpaneler.
26. Specielle dørpaneler kan tilbydes efter forespørgsel. *(Målfast tegning og beskrivelse kræves for tilbudsgivning)*
27. Se i øvrigt installations- og betjeningsvejledning for flere funktioner, faciliteter og muligheder.

Svarstationer:

 <p>GT-1C7-L</p>	<p>Farvemonitor for bolig håndfri hvid.</p> <ol style="list-style-type: none">1) 7" HD LCD-skærm2) Vidvinkel 170° og horisontalt 100°3) Zoom & Pan/tilt på 9 skærm områder4) Belyste taster ved opkald5) Terminaler for eget ringtryk med spec. ringetone6) Volumenkontrol for ringetone.7) Lampeindikering for afbrudt ringetone.8) Kontrast regulering af skærbillede.9) Programmering kun via BUS eller DIP SW.10) Teleslynge for hørehæmmede er standard.11) Video output signal NTSC
 <p>GT-1M3-L</p>	<p>Farvemonitor for bolig håndfri hvid.</p> <ol style="list-style-type: none">1) 3½" HD LCD-skærm2) Zoom kamera funktion3) Terminaler for eget ringtryk med spec. ringtone4) Volumenkontrol for ringetone.5) Lampeindikering for afbrudt ringetone.6) Kontrast regulering7) Teleslynge for hørehæmmede.
 <p>GT-1C7W-L</p>	<p>Farvemonitor for bolig håndfri hvid med APP.</p> <ul style="list-style-type: none">• 7" HD LCD-skærm• Vidvinkel 170° og horisontalt 100°• Skærm tænder ved opkald• Eget ringtryk i bolig, med special ringetone• Volumenkontrol for ringetone.• Lampeindikering for afbrudt ringetone.• Kontrast regulering af skærbillede.• Programmering kun via BUS eller DIP SW.• Teleslynge for hørehæmmede.• Video output via SD kort• Kræver egen 24 vil DC strømforsyning• Kræver internet via boligs Wi-Fi
	<p>Pvc bordstand for 7" svarstationer Kan leveres i Sort eller Hvid</p>

<p style="text-align: center;">Hovedstation</p>  <p style="text-align: center;">GT-2C-L</p>	<p>Hovedmonitor for bolig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Billede optager med flere opsætninger 2) 3½" HD LCD-skærm 3) Vidvinkel 170° og horisontalt 100° 4) Zoom på 9 skærm områder 5) Terminaler for eget ringtryk (spec. ringtone). 6) Terminaler for eget dør kamera 7) Volumenkontrol for ringetone. 8) 5 ringtonevalg fra gade og eget dørpanel 9) Lampeindikering for afbrudt ringetone. 10) Kontrast regulering af skærbillede. 11) Samtaleanlæg mellem svarstationer i en bolig. 12) 3 alarmindgange som f.eks. brand, tyv oli. 13) Programmering via BUS eller DIP switch. 14) Teleslynge for hørehæmmede. 15) Video output signal NTSC 16) Rør model GT-HS kan tilsluttes
<p style="text-align: center;">Understation for GT-2C-L</p>  <p style="text-align: center;">GT-2H-L</p>	<p>Undermonitor for bolig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3½" HD LCD-skærm 2) Vidvinkel 170° og horisontalt 100° 3) Zoom på 9 skærm områder. 4) Volumenkontrol for ringetone. 5) Samtaleanlæg mellem svarstationer i en bolig. 6) Teleslynge for hørehæmmede. 7) Ellers som Hovestationen ovenfor
 <p style="text-align: center;">GT-HSA</p>	<p>Tilvalg Håndsæt/telefonrør kun for monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ GT-2C-L ❖ GT-2H-L
 <p style="text-align: center;">GT-1A</p>	<p>Audio svarapparat for bolig håndfri hvid.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terminaler for eget ringtryk med spec. ringtone 2) Volumenkontrol for ringetone. 3) Lampeindikering for afbrudt ringetone.
 <p style="text-align: center;">GT-1D</p>	<p>Audio svarapparat for bolig med rør hvid.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terminaler for eget ringtryk med spec. ringtone 2) Volumenkontrol for ringetone. 3) Lampeindikering for afbrudt ringetone. 4) Teleslynge for hørehæmmede.



GT-MKB-N

Servicestation for vagt/reception.

1. Betjening via skærm eller taster
2. Besvar/foretag opkald med eller uden rør
3. Volumenkontrol for ringetone.
4. Volumenkontrol for tale
5. Kø funktion for op til 20 indkommende opkald
6. Kan modtage alle opkald fra dørpaneler
7. Kan modtage alarmopkald fra boliger
8. Kan vise aktivitets log
9. Kan monitorere til indgangs kameraer
10. Leveres med bordstander som standard
11. MFC kompatibel



GT-DMB-N

HD farve kamera med Pan/TiltMikrofon

HD LCD-farve skærm

Fremhævet belyst piktogrammer vejledning gennem opkald

Højtaler

4 belyste taster for navigering

Kodetastatur for nøglefri adgang (500 koder)

Tilstedeværelses sensor der tænder display når man står foran panel.










2½ mm børstet rustfri stål panel






Vedligeholdes via Tastatur, USB til Pc'er eller direkte via NFC-funktionalitet.

Panel leveres samlet og evt. programmeret klar til opsætning.



Spørg på varianter!


MODULAR DØRPANEL DELE:

 GT-DBP	Panel for telemodul
 GT-VP	Panel for kamera modul
 GF-BP	Blankt panel
 GF-1P	Opkaldspanel m/ 1 tryk
 GF-2P	Opkaldspanel m/ 2 tryk
 GF-3P	Opkaldspanel m/ 3 tryk
 GF-4P	Opkaldspanel m/ 4 tryk
 GF-AP	<u>Panel for adresse modul</u>
 GT-NSP-L	<u>Panel for digital modul GT-NS</u>


 <p>GF-10KP</p>	<p><u>Panel for taste module GH-10K</u></p>
 <p>GT-AC</p>	<p><u>Kode tastatur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 100 koder, 2 relæ funktioner 60/40 ❖ Taster med belyste tal. <p>OBS: Samme farve som øvrige moduler!</p>
 <p>GF-2F</p>	<p>Frontramme for 2 paneler</p>
 <p>GF-3F</p>	<p>Frontramme for 3 paneler</p>
 <p>GT-4F</p>	<p>Frontramme for 4 paneler</p>

INDBYGNINGS BOKSE:

 <p>GF-2B</p>	<p>Indbygningskasse for 2 moduler</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Kan sammensættes vandret!</i> ❖ <i>PVC med messing gevindrør for front mont.</i>
 <p>GF-3B</p>	<p>Indbygningskasse for 3 moduler</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Kan sammensættes vandret!</i> <i>PVC med messing gevindrør for front mont.</i>



 <p>GT-4B</p>	<p>Indbygningskasse for 4 moduler</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kan sammensættes vandret! ❖ PVC med messing gevindrør for front mont.
---	--






SPECIALKABLER:

 <p>GF-C</p>	<p>Forbindelseskabel for opkalds moduler</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Benyttes i særligt store eller specielle dørpaneler hvor afstand mellem enheder kræver dette. ❖ Længde 80 cm.
--	---




 <p>GT-104H</p>	<p>Klimaskærm for 4 moduler</p> <p><i>Spørg på andre størrelser</i></p>
 <p>GT-104HB</p>	<p>Påbygningsboks for 4 moduler</p> <p><i>Spørg på andre størrelser</i></p>
	<p>Mange flere varianter muligt men ikke vist her, spørg på løsninger</p>








MODULER:




 <p>GT-DB-VN</p>	<p>Talemodul for dørpanel</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Info display med ikoner ❖ Engelsksproget talt, status ved opkald. ❖ Tale status kan frakobles! ❖ NFC funktionalitetér
 <p>GT-DB</p>	<p>Talemodul for dørpanel</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Info display med ikoner ❖ Engelsksproget talt, status ved opkald. ❖ Tale status kan frakobles!

 GT-VB	Kamera modul <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pan/Tilt funktion. ❖ Nat belysning tender automatisk ved behov. ❖ Ekstra eksternt kamera kan tilsluttes direkte.
 GT-SW	Modul med 4 opkaldstryk <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bag belyst navneskilte
 GT-AD	<u>Adresse modul for hus nr.</u> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Belyst bagfra
 GT-NSB	<u>Digital navne Skrolling modul</u> <ul style="list-style-type: none"> ❖ For digital visning af beboernavne ❖ Vedligeholdes via USB til Pc'er eller via GT-10K
 GT-10K	<u>Tastemodul for Skrolling</u> <ul style="list-style-type: none"> ❖ For programmering af navne og koder. ❖ Med 20 adgangskoder til nøglefri adgang.

Kontrolenheder for dør anlæg:

 GT-BC	Bus enhed for audio <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dokumentation på delvist Dansk & komplet Engelsk basis medsendt og komplet online. ❖ Programmerings- software for GT-NS og GT-DM findes online for Pc'er og NFC-funktionaliteten. ❖ Kræver strømforsyning 24 volt DC
 GT-VBC	Bus enhed for video <ul style="list-style-type: none"> ❖ For 5 dørpaneler ❖ For 48 svarstationer ❖ Kræver strømforsyning 24 volt DC
 GT-4Z	Video fordelingsadapter <ul style="list-style-type: none"> ❖ For op til 4 video svarstationer ❖ For stjerne video BUS kabling! Spørg for vejledning ved projektering!

 <p>GT-1Z</p>	<p>Video fordelingsadapter</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ For 1 video svarstationer ❖ Velegnet serie BUS kabling! <p>Spørg for vejledning ved projektering!</p>
 <p>GT-BCXB-N</p>	<p>Udvidet audio bus enhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Benyttes i installationer med <ol style="list-style-type: none"> 1. over 48 svarapparater og 2. over 5 dørpaneler ❖ Giver 2 talekanaler i et sammenhængendesystem ❖ Programmeres via Pc'er eller NFC ❖ Kræver egen strømforsyning 24 volt DC
 <p>GT-VBX</p>	<p>Udvidet video bus enhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Benyttes i installationer med <ol style="list-style-type: none"> 1. over 48 svarapparater og 2. over 5 dørpaneler ❖ Giver 2 talekanaler i et sammenhængendesystem ❖ Kræver egen strømforsyning 24 volt DC
 <p>GTW-LC</p>	<p>Kontrol enhed for elevatorstyring.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Benyttes når elevator kun må køre til etagehvor dørkald besvares fra. ❖ 20 udgange pr enhed ❖ 16 stk. max. pr installation ❖ Programmeres via Pc'er ❖ Kræver egen strømforsyning 24 volt DC
 <p>GT-MCX</p>	<p>IP-kontrol enhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Benyttes når flere eller stor lokationer skalsamles i et system. ❖ Programmeres via Pc'er ❖ 28 stk. max. pr installation ❖ Kræver egen strømforsyning 24 volt DC
 <p>GT-RY</p>	<p>Relæ enhed for eksternt signal/funktioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Benyttes når krav om trappelystænding viasvarstationer ❖ Benyttes når krav om ekstra signalgiver i bolig. ❖ Belastning max. 24 vil 0,5 amp.
 <p>PS-2420D</p>	<p>Strømforsyning for system</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 24 vol. DC 2 amp. ❖ 6 modul

	<p>Strømforsyning 24V DC, 1A (For GT-1C7W-L)</p>
 <p>PS-12M</p>	<p>Strømforsyning for EI-Lås</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 12 vol. AC 20 VA ❖ 4 modul
 <p>PS-1210D</p>	<p>Strømforsyning for EI-Lås</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 12 vol. DC 1 A6 modul

TILVALG:

 <p>GT-D</p>	<p>Audio Dørstation PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ For påbygning ved egen indgangsdør på etage. ❖ Forbindes med to leder ❖ Kun for GT-2C-L og GT-MKB-N
 <p>JK-DV</p>	<p>Video dørstation for direkte montering vedbeboers egen indgang på etagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Med Pan Tilt & Zoom og vidvinkel ❖ Vandalsikker Zenit støbt hus. ❖ Bagbelyst navneskilt ❖ Kameralys tænder automatisk ved behov. ❖ Forbindes med to leder ❖ Kun for GT-2C-L og GT-MKB-N
 <p>JK-DVF</p>	<p>Video dørstation for Indbyg. ved beboersegen indgang på etagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Med Pan Tilt & Zoom og vidvinkel ❖ Vandalsikker Zenit støbt hus. ❖ Belyst navneskilt ❖ Kameralys tænder automatisk ved behov. ❖ Forbindes med to leder ❖ Kun for GT-2C-L og GT-MKB-N

