

GT Dørnlæg u/rør m/Farve monitor m/Pan & Tilt



- For op til 500 boliger
- For op til 16 opgange.
- Maks. 4 svarstationer pr. bolig.
- BUS kabling med 2 ledere for audio og 2 leder for video (parallel ledere eller parsnoede cat5e kabling) (se kablings afstande i Doc)






Diverse information gældende for system GT!

1. Dørstationer leveres altid samlet klar til opsætning!
2. Video og audio svarstationer kan mikses i samme installation & bolig.
3. Mulighed for **monitering** fra bolig til samtlige dørstationer og separate kameraer i system.
4. Mulighed for tilslutning af egen indgangs dørstation med eller uden kamera på etage med monitor GT-2C-L.
5. Monitoren GT-2C-L med bilede optager, kan tilsluttes 3 stk. undermonitører GT-2H-L.
6. Intern kommunikation mellem GT-2C-L & GT-2H-L som samtaleanlæg.
7. Teleslynge standard i alle typer video svarstationer samt audio svarstationen GT-1D.
8. På digitale dørstationer kan beboer søges på 3 måder:
 - a. Direkte med piletaster
 - b. Via bolig nr. på numeriske taster
 - c. Via navn på Alpha numeriske taster som på en mobil tlf.
9. Dørstationer modul sammensætning leveres standard i en mat metallic nikkel farve.
10. Dørstationen monoblok leveres med rustfri stål front
11. Navneskilte kan isættes/forprogrammeres inden levering af dørstationer.
12. Video dørnlæg kan leveres/tilsluttes eksternt kamera.
13. Kodetastatur eller Proxy læser kan leveres indbygget i dørpaneler.
14. Forberedt for aktivering af lys-automat fra alle svarapparater. (kræver specielt relæ GT-RY for signal fra dørpanel).
15. Doktor kald kan aktiveres fra alle typer svarstationer.
16. Ekstra kontakt i boligens svarstation er monteret for valgfri funktion.
17. Signalenhed der aktiveres ved opkald til bolig kan tilsluttes alle svarapparater.
18. Speciel modul for blinde og hørehæmmede er standard integreret i dørpanel.
19. Telefonrør kan tilsluttes video svarstationerne model GT-2C-I & GT-1C-L.
20. Alle svarstationer kan tilsluttes tlf. linje for viderestilling af dørkald til mobil eller fastnet telefoner.
21. Hovedstationen GT-MK kan kommunikere med alle boliger og indgange samt opsættes til at modtage kald fra alle indgange og boliger.
22. Kontrolenheder som strømforsyninger og BUS - centralenheder kan leveres samlet og kablet i kabinet/skab med DIN-skinne inkl. klemmer for terminering, klar til opsætning/tilslutning.
23. Solskærm kan leveres til alle dørpaneler.
24. Frembygningsboks m. og u. solskærm kan leveres til alle dørpaneler.
25. Specielle dørpaneler kan tilbydes efter ønske.
26. Se i øvrigt installations og betjeningsvejledning for flere funktioner og muligheder.

GT dørnlæg Dele og muligheder oversigt:



Alle typer svarstationer kan mikses i et system!

<p>Hovedstation</p>  <p>GT-2C-L</p>	<p>Hovedmonitor for bolig: SPECIEL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Billed optager med flere opsætninger 2) 3½" HD LCD skærm 3) Vidvinkel 170° og horisontalt 100° 4) Zoom på 9 skærm områder 5) Terminaler for eget ringtryk (speciel ringetone). 6) Terminaler for eget dør kamera 7) Volumen kontrol for ringetone. 8) 5 ringetonevalg fra gade og eget dørpanel 9) Lampeindikering for afbrudt ringetone. 10) Kontrast regulering af skærbilled. 11) Samtaleanlæg mellem svarstationer i en bolig. 12) 3 alarmindgange som f.eks. brand, tyv, eller lignende. 13) Programmering via BUS eller DIP switch. 14) Teleslynge for hørehæmmede er standard. 15) Video output signal NTSC 16) Rør model GT-HS kan tilsluttes 17) Ekstra kontakt for valgfri funktion. 18) Mål H 140 x B 190 x D 30mm
<p>Understation For GT-2C-L</p>  <p>GT-2H-L</p> <p>Farvevarianter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sølv ✓ Guld ✓ Sort 	<p>Undermonitor for bolig håndfri hvid</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3½" HD LCD skærm 2) Vidvinkel 170° og horisontalt 100° 3) Zoom på 9 skærm områder. 4) Volumen kontrol for ringetone. 5) 5 ringetonevalg fra gade og eget dørpanel. 6) Lampeindikering for afbrudt ringetone. 7) Kontrast regulering af skærbilled. 8) Samtaleanlæg mellem svarstationer i en bolig. 9) Programmering via BUS eller DIP switch. 10) Teleslynge for hørehæmmede er standard. 11) Rør model GT-HS kan tilsluttes 12) Ekstra kontakt for valgfri funktion. 13) Mål H 140 x B 190 x D 30mm

<p>Hovedstation</p>  <p>GT-1C-L</p>	<p>Hovedmonitor for bolig: STANDARD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3½" HD LCD skærm 2) Vidvinkel 170° og horisontalt 100° 3) Zoom på 9 skærm områder 4) Terminaler for eget ringtryk med speciel ringtone 5) Volumen kontrol for ringtone. 6) To ringetonevalg fra gadedørspanel 7) Lampeindikering for afbrudt ringtone. 8) Kontrast regulering af skærbilled. 9) Teleslynge for hørehæmmede er standard. 10) Video output signal NTSC 11) Rør model GT-HS kan tilsluttes 12) Ekstra kontakt for valgfri funktion. <p><i>Mål H 140 x B 190 x D 30mm</i></p>
 <p>GT-HS</p>	<p>Håndsæt kun for monitor:</p> <p>GT-1C-L GT-2C-L GT-2H-L</p>
 <p>GT-1A</p>	<p>Audio svarapparat for bolig håndfri hvid.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terminaler for eget ringtryk med speciel ringtone 2) Volumen kontrol for ringtone. 3) Lampeindikering for afbrudt ringtone. 4) Ekstra kontakt for valgfri funktion. <p><i>Mål H 175 x B 125 x D 32 mm</i></p>
 <p>GT-1D</p>	<p>Audio svarapparat for bolig med rør hvid.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terminaler for eget ringtryk med speciel ringtone 2) Volumen kontrol for ringtone. 3) Lampeindikering for afbrudt ringtone. 4) Teleslynge for hørehæmmede. 5) Ekstra kontakt for valgfri funktion. <p><i>Mål H 200 x B 63 x D 63 mm</i></p>
 <p>GT-MK</p>	<p>Hovedstation for vagt, reception/skolekontor</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kan modtage & foretage individuelle opkald fra alle boliger og indgange. ❖ Kan opsættes til at modtage alle kald fra indgange. ❖ Kan modtage panik opkald fra beboere. ❖ Kan tilsluttes video monitor. ❖ Kan huske 20 opkald hvis ikke besvaret. ❖ Ekstra kontakt for valgfri funktion. <p><i>Mål H 210 x B 216 x D 69 mm</i></p>

Komplette DØRPANEL eksempler for system GT:

DIGITAL & ANALOG paneler leveres standard med indmuringsboks!

 <p>GT-DM</p> <p>Panel leveres samlet og evt. for programmeret. Klar til opsætning.</p>	<p>HD farve kamera med Pan/Tilt</p> <p>Højtaler / mikrofon</p> <p>HD LCD farve skærm for op til 500 navne</p> <p>Fremhævet belyst piktogrammer vejledning gennem opkald</p> <p>4 belyste taster for navigering</p> <p>Kodetastatur for nøglefri adgang (100 koder)</p> <p>Bevægelses sensor der tænder display når man står foran panel.</p> <p>2½ mm børstet rustfri stål panel.</p> <p>Kan leveres med udstansning for brikklæser.</p> <p>Vedligeholdes via USB til Pc'er eller direkte via panel taster.</p> <p>Udvendige mål H 410 x B 150 mm</p> <p>Indbygnings mål H 380 x B 125 x D 60 mm</p>
 <p>GT-DMM</p> <p>Panel leveres samlet og evt. for programmeret. Klar til opsætning.</p>	<p>Modulopbygget Digitalt Video dørpanel (for indbygning)</p> <p>HD farve kamera med Pan/Tilt & zoom</p> <p>Info skærm (500 navne og evt. bolig nr.)</p> <p>4 belyste taster for navigering</p> <p>Højtaler / mikrofon</p> <p>Kodetastatur for nøglefri adgang (20 koder)</p> <p>Fremhævet belyst piktogrammer vejledning gennem opkald (talevejledning på dansk også muligt)</p> <p>Data vedligeholdes via USB til Pc'er eller direkte via panel taster.</p>



GT-V-DMM-L4

Modulopbygget Digitalt Video dørpanel (for indbygning)

M/Kodetastatur for nøglefri adgang (20 koder)

For op til 500 beboernavne.



GT-V-DMM-LA6

Modulopbygget Digitalt Video dørpanel (for indbygning)

M/Kodetastatur for nøglefri adgang (20 koder), moduler for evt. brik læser og husnummer.

For op til 500 beboernavne.



GT-GT-V-8T4

Modulopbygget Video dørpanel (for indbygning)

8 direkte opkaldstryk

Kan leveres for 1 til 40 opkaldstryk.






GT-V-12TA6

Modulopbygget Video dørpanel (for indbygning)










12 direkte opkaldstryk






M/Moduler for brik læser og husnummer.

Kan leveres for 1 til 36 opkaldstryk.



 <p>GT-A-8T3</p>	<p>Modulopbygget Audio dørpanel (for indbygning)</p> <p>8 direkte opkaldstryk</p> <p><i>Kan leveres for 1 til 44 opkaldstryk.</i></p>
 <p>GT-A-20T6</p>	<p>Modulopbygget Audio dørpanel (for indbygning)</p> <p>20 direkte opkaldstryk</p> <p><i>Kan leveres for 1 til 44 opkaldstryk.</i></p>
 <p>GT-PA6B</p>	<p>Analog audio dørpanel (4mm aluminium front, kun for indbygning)</p> <p>6 direkte opkaldstryk PA6B Mål = B 180 x H 270 x D 57mm</p> <p>8 direkte opkaldstryk PA8B Mål = B 180 x H 293 x D 57mm</p> <p>Komplet m/plads for Ruko cylinder eller brik læser. Kan også leveres med integreret kodetastatur.</p>

PANELER FOR GT DØRPANELER:







 <p>GT-DP</p>	<p>Panel for telemodul</p>
 <p>GT-VP</p>	<p>Panel for kamera modul</p>
 <p>GF-BP</p>	<p>Blank panel (Kan leveres med udstansning for brik læser eller nøglekontakt)</p>
 <p>GF-1P</p>	<p>Opkaldspanel m/ 1 tryk</p>
 <p>GF-2P</p>	<p>Opkaldspanel m/ 2 tryk</p>
 <p>GF-3P</p>	<p>Opkaldspanel m/ 3 tryk</p>
 <p>GF-4P</p>	<p>Opkaldspanel m/ 4 tryk</p>
 <p>GF-AP</p>	<p>Panel for adresse modul</p>
 <p>GT-NSP-L</p>	<p>Panel for digital modul GT-NS</p>

 <p>GF-10KP</p>	<p>Panel for tastemodul GH-10K</p>
 <p>GT-AC</p>	<p>Kode tastatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 60/40 koder, 2 relæ funktioner og indgang for ekstern timer funktion. ❖ Taster med belyste tal. <p>OBS: Samme farve som øvrige moduler!</p>
 <p>GF-2F</p>	<p>Frontramme for 2 paneler</p>
 <p>GF-3F</p>	<p>Frontramme for 3 paneler</p>
 <p>GT-4F</p>	<p>Frontramme for 4 paneler</p>







INDBYGNINGS BOKSE FOR GT DØRPANELER:

 <p>GF-2B</p>	<p>Indbygningskasse for 2 paneler (sammensættes mekanisk ved siden af hinanden)</p>
 <p>GF-3B</p>	<p>Indbygningskasse for 3 paneler (sammensættes mekanisk ved siden af hinanden)</p>
 <p>GT-4B</p>	<p>Indbygningskasse for 4 paneler (sammensættes mekanisk ved siden af hinanden)</p>




MODULER:

 GT-DA-L	Talemodul for dørpanel <ul style="list-style-type: none"> • Info display med ikoner • Engelsksproget talt, status ved opkald kan til og frakobles! • Tilslutning for døråbning, trappelystænding og udtryk.
 GT-VA	Kamera modul <ul style="list-style-type: none"> • Pan/Tilt funktion. • Nat belysning tender automatisk ved behov. • Ekstra eksternt analog kamera kan tilsluttes direkte.
 GT-SW	Modul for 4 opkaldstryk <ul style="list-style-type: none"> • Bag belyst navneskilte
GTSWPCB	Print for 4 opkaldstryk til dørpaneler med andre opkaldstryk.
 GT-AD	Adresse modul for hus nr. <ul style="list-style-type: none"> • Belyst bagfra
 GT-NS	Digital navne Skrolling modul <ul style="list-style-type: none"> • For digital visning af beboernavne • Vedligeholdes via USB til Pc'er eller via GT-10K
 GT-10K	Tastemodul for Skrolling modul <ul style="list-style-type: none"> • For programmering af navne og koder. • Med 20 adgangskoder for nøglefri adgang.

MONTERINGSBOKSE OG SOLSKÆRME:









 GT-202 HB	Monteringsboks for påbygning m/skærm <ul style="list-style-type: none"> • Vist for 2 rækker x 2 paneler GT-202HB GT-102 HB (1 række x 2 paneler) GT-202 HB (2 rækker x 2 paneler) GT-203 HB (3 rækker x 2 paneler)
 GT-203 HB	Monteringsboks for påbygning m/skærm <ul style="list-style-type: none"> • Vist for 2 rækker x 3 paneler GT-203HB GT-103 HB (1 række x 3 paneler) GT-203 HB (2 rækker x 3 paneler) GT-303 HB (3 rækker x 3 paneler)
 GT-202 H	Solskærm for indbygningsmodel <ul style="list-style-type: none"> • Vist for 2 rækker x 2 paneler GT-102 H (1 række x 2 paneler) GT-202 H (2 rækker x 2 paneler)
 GT-203 H	Solskærm for indbygningsmodel <ul style="list-style-type: none"> • Vist for 2 rækker x 2 paneler GT-103 H (1 række x 3 paneler) GT-203 H (2 rækker x 3 paneler)
 GT-104 HB	Monteringsboks for påbygning m/skærm <ul style="list-style-type: none"> • Vist med 5 moduler (Moduler ikke inkluderet i oplyst pris)
GT-104 H	Solskærm for indbygningsmodel (ingen foto)
 GT-105 HBS	Monteringsboks for påbygning m/skærm <ul style="list-style-type: none"> • Vist med 5 moduler (Moduler ikke inkluderet i oplyst pris)

FRITSTÅENDE STANDER:







 <p>PA1603</p>	<p>Fritstående stander for 2x3 modul paneler PA1603</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gråsort hammerlak malet, • Passende til ønskede dørpanel. • Adapter model P202F for 2x2 GT panel <p><i>(Flere modeller og kombinationer på forespørgsel)</i></p> <p>Højde 1,6m</p>
 <p>PA1604</p>	<p>Fritstående stander for GT-DM panelet PA1604</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gråsort hammerlak malet, • Passende til ønskede dørpanel. <p><i>(Flere modeller og kombinationer på forespørgsel)</i></p> <p>Højde 1,6m</p>
 <p>PA1201</p>	<p>Fritstående stander for kodetastatur,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gråsort hammerlak malet, <p>(Plade for udtryk eller brik læser til PA1201 kan leveres)</p> <p><i>(Flere modeller og kombinationer på forespørgsel)</i></p> <p>Højde 1,2m</p>

Flere størrelser / modeller, spørg for tilbud.

CONTROLERE FOR SYSTEM GT:

 <p>GT-BC</p>	<p>Bus CONTROLER MED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cd'er med dokumentation på engelsk • Programmerings- software for GT-NS og GT-DM. • Installationsvejledning på dansk medsendes altid en anlægs levering • Kræver strømforsyning 24 volt DC
 <p>GT-VBC</p>	<p>Bus enhed for video</p> <ul style="list-style-type: none"> • For 5 dørpaneler • For 48 svarstationer • Kræver strømforsyning 24 volt DC
 <p>GT-4Z</p>	<p>Video fordelingsadapter</p> <ul style="list-style-type: none"> • For op til 4 monitorer • Velegnet for stjerne BUS, kablings metoder!
 <p>GT-BCX</p>	<p>Udvidet audio bus enhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benyttes i installationer med over 48 og op til 500 svarapparater. <ul style="list-style-type: none"> ▪ eller • over 5 og op til 16 dørpaneler • Giver 2 talekanaler i et sammenhængende system. • Kræver egen strømforsyning 24 volt DC
 <p>GT-VBX</p>	<p>Udvidet video bus enhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benyttes i installationer med over 48 og op til 500 svarapparater. <ul style="list-style-type: none"> ▪ eller • over 5 og op til 16 dørpaneler • Giver 2 talekanaler i et sammenhængende system.
 <p>GTW-LC</p>	<p>Kontrol enhed for elevatorstyring.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Benyttes når elevator kun må køre til etage hvor dørkald besvares fra.
 <p>PS-2420</p>	<p>Strømforsyning for system 24 volt DC 2Amp</p>
 <p>PS 12 AC</p>	<p>Strømforsyning for EI-slutblik</p>

TILVALG system GT:

 GF-C	Forbindelseskabel for opkalds moduler Benyttes i særligt store eller specielle dørpaneler
GT-ST	Montagebøjle for GT-DA-L Audio modul når monteret i PA dørpaneler
 GT-RY	Relæ for ekstern signalgivning. Lys styring, klokke eller lignende
Tlf. Interface  GT-TLI	<ul style="list-style-type: none"> • Tlf. Interface for viderestilling af dørkald til tlf. nr. (mobilt eller fastnet) • Tilsluttes som ekstra svarstation! • Tilsluttes analog tlf linje • Leveres med egen strømforsyning for DIN montering
 GT-D	Audio Dørstation PVC <ul style="list-style-type: none"> • For påbygning ved egen indgangsdør på etage. • Forbindes med to leder, kun muligt for GT-2C-L <i>Udvendige mål H 130 x B 98 x 28 mm</i>
 JK-DV	Video dørstation for direkte montering ved beboers egen indgang på etagen: <ul style="list-style-type: none"> • Med Pan Tilt & Zoom og vidvinkel • Vandalsikker Zenit støbt hus. • Bagbelyst navneskilt • Kameralys tænder automatisk ved behov. • Forbindes med to leder, kun muligt for GT-2C-L <i>Udvendige mål H 173 x B 98 x D 25 mm</i>
 JK-DVF	Video dørstation for Indbyg. ved beboers egen indgang på etagen: <ul style="list-style-type: none"> • Med Pan Tilt & Zoom og vidvinkel • Vandalsikker Zenit støbt hus. • Belyst navneskilt • Kameralys tænder automatisk ved behov. • Forbindes med to leder, kun muligt for GT-2C-L <i>Udvendige mål H 209 x B 135 mm</i> <i>Indbygnings mål H 180 x B 110 x D 45 mm</i>